

Akku-LED Acculine Octa 15W

Art. 46365



IP65 - Aussenbereich



Bedienungsanleitung

Deutsch

Operating instructions

English

Gebruiksaanwijzing

Nederlands

Mode d'emploi

Français

Akku-LED-Strahler 15W „Acculine Octa“ mit Magnet

Deutsch

Vielen Dank dass Sie sich für den AKKU-LED-Strahler **Acculine Octa 15W** entschieden haben. Dieses Produkt wird nach hohen Qualitätsstandards hergestellt und sorgt bei ordnungsgemäßer Verwendung und regelmäßiger Wartung für eine störungsfreie Leistung.



Anweisungen beachten:

WICHTIG: Diese Anleitung beinhaltet wichtige Informationen zum Start, Betrieb und Sicherheit des LED-Strahlers. Benutzen Sie das Produkt korrekt und nur für den bestimmten Zweck. Wenn Sie dieses nicht tun kann dieses zu Personen- und Sachschäden führen. Lesen Sie diese sorgfältig durch und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort für späteres Nachschlagen auf.

1. Sicherheit

1.1. Allgemeines

- Stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass die Lampe vollständig aufgeladen ist.
- Schalten Sie die Lampe nicht ein, während Sie aufgeladen wird.
- Leuchten Sie nicht direkt in Ihre Augen, die einer anderen Person oder eines Tieres.
- Halten Sie Lampe von Kindern fern
- Benutzen oder bewegen Sie die Lampe nicht während diese aufgeladen wird.
- Verwenden Sie die Lampe nicht, wenn Sie den Verdacht haben, dass der Akku, das Lampengehäuse oder das Ladekabel beschädigt ist.
- Lassen Sie den Akku nicht vollständig entladen, sondern laden Sie den Akku sofort wieder auf. Vor Lagerung sollte der Akku vollständig geladen werden. Laden Sie die Leuchte mindestens alle 6 Monate auf, wenn Sie diese nicht verwenden.

1.2. Batterie

- **ACHTUNG:** Um die Gefahr von Verbrennungen oder Bränden zu verringern:
- Versuchen Sie nicht den Akku zu öffnen, zu zerlegen, zu modifizieren oder zu warten
- Nicht zerbrechen, durchstechen, kurzschließen oder in Feuer oder Wasser entsorgen.
- Keinen Temperaturen über 40°C oder unter -10°C aussetzen.
- Nicht für längere Zeit direktem Sonnenlicht aussetzen
- Keiner Feuchtigkeit aussetzen

ACHTUNG: Legen Sie die Lampe bei Gebrauch nicht mit der Vorderseite nach unten.

Recyceln oder entsorgen Sie die gebrauchten Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften

Wenn Elektrolyt aus den Zellen auf Ihre Haut gelangt, waschen Sie die Stelle gründlich mit Wasser und Seife.

Wenn es in Ihre Augen gelangt, spülen Sie diese gründlich mit kaltem Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf.

2. Einleitung

Extrem robustes Aluminiumgehäuse mit stabilem Griff, der sich um 360° drehen lässt. Mit starkem Magnet zur Positionierung des Strahlers für eine optimale Ausleuchtung. Ausgestattet mit hochwertigem 3,7V/5200mAh Li-Ion-Akku mit optischer Batteriestandsanzeige. Aufladbar über USB-Kabel Typ C (im Lieferumfang enthalten)

3. Spezifikationen

Modelbezeichnung:	Acculine Octa 15W – Art. 46365
Batterie:	3,7V / 5200mAh / Li-Ion
Ladezeit:ca.	4 Std
Leuchtdauer:	Stufe 1: ca. 2Std / Stufe 2: ca. 5 Std / Stufe 3: ca. 10 Std
Lumenleistung:	Stufe 1: ca. 1400lm / Stufe 2: ca. 700lm / Stufe 3: ca. 350lm
IP-Schutzart:	IP65
LED:	15W COB LED
Länge:	125mm

4. Bedienung

4.1. Aufladen

ACHTUNG: Vor Erstinbetriebnahme Lampe vollständig aufladen!!!

4.1.1. Stecken sie den Typ C-Stecker des USB-Ladekabels in die Ladebuchse auf der Rückseite des Strahlers.

4.1.2. Stecken Sie die andere Seite des USB-Kabels in eine 5V USB-Ladebuchse

ACHTUNG: Schalten Sie die Lampe während des Ladevorgangs nicht ein.

4.1.3. Die Batteriestandsanzeige blinkt während des Ladevorgangs.

4.1.4. Wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist leuchtet die Batterieanzeige

4.2. Benutzung der Lampe

4.2.1. Richten Sie die Linse vor dem Einschalten von Ihren Augen, Personen oder Tieren weg.

4.2.2. Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter einmal für den ECO-Modus, zweimal für den Normalbetrieb und ein drittes Mal für den Volleleistungsbetrieb. Zum Ausschalten ein erneutes Mal drücken.

4.2.3. Die Lampe kann am Griff gehalten oder mit dem Magneten an metallischen Oberflächen befestigt werden.

Wenn das Licht mittels Magneten befestigt ist, kann durch drehen der Lampe bis zu 360° eine genauere Position des Lichts bestimmt werden.

ACHTUNG: Verwenden Sie nur das mitgelieferte Anschlusskabel



Für Schäden bei falscher Benutzung wird keine Haftung übernommen.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die as - Schwabe GmbH, dass sich der LED-Strahler Art. 46365 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Die Vollständige Konformitätserklärung kann auf dem Postweg unter der Adresse: **as - Schwabe GmbH, Merkurstr. 10, 72184 Eutingen** oder per Email unter **info@as-schwabe.de** angefordert werden.



Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammel-systeme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.

15W COB LED rechargeable pocket floodlight „Acculine Octa 15W“ with magnet

English

Thank you for purchasing a Sealey product. Manufactured to a high standard, this product will, if used according to these instructions, and properly maintained, give you years of trouble free performance.



Refer to instructions

IMPORTANT: PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY. NOTE THE SAFE OPERATIONAL REQUIREMENTS, WARNINGS & CAUTIONS. USE THE PRODUCT CORRECTLY AND WITH CARE FOR THE PURPOSE FOR WHICH IT IS INTENDED. FAILURE TO DO SO MAY CAUSE DAMAGE AND/OR PERSONAL INJURY AND WILL INVALIDATE THE WARRANTY. KEEP THESE INSTRUCTIONS SAFE FOR FUTURE USE.

1. Safety

1.1. General

- Ensure the lamp is fully charged before initial use.
- **DO NOT** turn the lamp on when it is being charged.
- **DO NOT** shine directly into your, other person's or an animal's eyes.
- **DO NOT** allow children to use the lamp.
- **DO NOT** handle or move the lamp whilst it is being charged.
- **DO NOT** use the lamp if you suspect that the battery, the lamp casing or the cable is damaged.
- **DO NOT** leave battery in a discharged state, recharge battery immediately. Before storage, fully recharge the battery, subsequently recharge the battery at least once every six months of non-use.

1.2. Battery Safety

WARNING! To reduce the risk of burns or fire:

- **DO NOT** Attempt to open, dismantle, modify or service the battery pack.
- **DO NOT** Crush, puncture, short external contacts or dispose in fire or water.
- **DO NOT** Expose to temperatures above 40°C or below -10°C.
- **DO NOT** Expose to direct sunlight for long periods of time.
- **DO NOT** Expose to moisture.
- **WARNING!** Do not place the lamp face down while in use.
- Replace only with the battery pack designated for this product.
- Recycle or dispose of used battery as stipulated by local regulation.
- If the electrolyte in the cells gets on your skin, wash thoroughly with soap and water. If it gets in your eyes, rinse thoroughly with cool water and seek immediate medical attention.

2. Introducing

Incredibly tough aluminium housing with sturdy handle which can rotate through 360°. Virtually indestructible and one of the most durable floodlights available. Also fitted with a strong magnet, making it simple and easy to direct up to 1400 lumens of light. Three output settings 350/700/1400 lumens. Features three LED battery level indicator. Fitted with a high quality 3.7V 5.2Ah Li-ion battery. Charges via a USB Type-C lead. (USB Type-C Cable included).

3. Specifications

Model No: **Acculine Octa 15W - art. 46365**
Battery: 3.7V 5.2Ah Li-ion
Charging Time: 4hr
Operating Time: Low:10hr/Mid:5hr/High:2hr
Lumen Output: Low:350lm/Mid:700lm/High:1400lm
IP Rating: IP65
LED Qty: 15W COB LED
Length: 125mm

The battery fitted to this lamp is considered to be a consumable item and its ability to accept a charge will reduce over time. If the battery is not properly charged before first use, or regularly conditioned, its capacity will diminish. Under these circumstances we will not replace the battery regardless of whether it is less than one year old.

NOTE: The lithium battery does not suffer from memory effect and once fully charged may be stored for up to six months without another charge.

4. Operation

4.1. Charging

4.1.1. Insert the Type C USB plug on the USB cable into the charging port on the rear of the lamp.

4.1.2. Plug the other end of the USB cable into a 5V USB outlet.

WARNING! DO NOT turn lamp on whilst charging.

4.1.3. The battery indicator will blink during charging.

4.1.4. When the battery has charged fully the battery indicator will remain lit.

4.2. Use of the lamp

4.2.1. Direct the lens away from your eyes, other people and animals before switching on.

4.2.2. Push the ON/OFF switch once for ECO mode, twice for Normal mode and a third time for Full power mode.

4.2.3. The lamp may be held by the handle or attached to any ferrous surface by using the magnet. When the light is attached by the magnet, it can be rotated through 360° for more precise positioning.

IMPORTANT: Only use the cable supplied with the product.



No Liability is accepted for incorrect use of this product.



Declaration of Conformity

Hereby we declare, that the LED-lamp art. 46365 complies with the essential requirements of the LV Directive 2014/35/EU the complete declaration of conformity can be ordered on postal way at: **as - Schwabe GmbH, Merkurstr. 10, 72184 Eutingen** or by email at **info@as-schwabe.de**



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

15W COB LED oplaadbare zakfluorescentielamp „Acculine Octa 15W “met magneet

Nederlands

Dank u voor uw aankoop van een Sealey-product. Dit product is vervaardigd volgens een hoge standaard en zal, indien het volgens deze instructies wordt gebruikt en goed wordt onderhouden, u jarenlang probleemloze prestaties bieden.



RAADPLEEG INSTRUCTIES

BELANGRIJK: LEES DEZE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR. LET OP DE VEILIGE OPERATIONELE EISEN, WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN. GEBRUIK HET PRODUCT JUIST EN ZORGVULDIG VOOR HET DOEL WAARVOOR HET BEDOELD IS. HET NALATEN KAN SCHADE EN / OF PERSOONLIJK LETSEL VEROOZAKEN EN DE GARANTIE ONGELDIG MAKEN. HOUD DEZE INSTRUCTIES VEILIG VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

1. Veiligheid

1.1. Algemeen

- Zorg ervoor dat de lamp volledig opgeladen is voor het eerste gebruik.
- Zet de lamp NIET aan tijdens het opladen.
- SCHIJN NIET rechtstreeks in de ogen van uzelf, een andere persoon of een dier.
- Laat kinderen de lamp NIET gebruiken.
- Hanteer of verplaats de lamp NIET terwijl deze wordt opgeladen.
- Gebruik de lamp NIET als u vermoedt dat de batterij, de lampbehuizing of de kabel beschadigd is.
- Laat de batterij NIET leeg achter, laad de batterij onmiddellijk op. Laad de batterij voor opslag volledig op en laad vervolgens de accu minstens elke zes maanden niet op.

1.2. Batterijveiligheid

WAARSCHUWING! Om het RISICO op BRANDWONDEN of brand te verminderen:

- Probeer NIET de batterij te openen, te demonteren, aan te passen of er onderhoud aan uit te voeren.
- NIET verpletteren, doorboren, korte externe contacten of in vuur of water werpen.
- NIET blootstellen aan temperaturen boven 40 ° C of onder -10 ° C.
- Stel het NIET gedurende lange tijd bloot aan direct zonlicht.
- NIET blootstellen aan vocht.
- **WAARSCHUWING!** Plaats de lamp tijdens gebruik niet met de voorkant naar beneden.
- Vervang de batterij alleen door de batterij die voor dit product is bedoeld.
- Recycle de gebruikte batterij of voer deze af volgens de plaatselijke voorschriften.
- Als de elektrolyt in de cellen op uw huid terechtkomt, was deze dan grondig met water en zeep. Als het in uw ogen komt, spoel dan grondig met koud water en zoek onmiddellijk medische hulp.

2. Introductie

Ongelooflijk stevige aluminium behuizing met stevige handgreep die 360 ° kan draaien. Vrijwel onverwoestbaar en een van de meest duurzame schijnwerpers op de markt. Ook uitgerust met een sterke magneet, waardoor het eenvoudig en gemakkelijk is om tot 1400 lumen licht te richten. Drie uitgangsinstellingen 350/700/1400 lumen. Beschikt over drie LED-batterijniveau-indicator. Uitgerust met een hoogwaardige 3,7 V 5,2 Ah Li-ion accu. Laadt op via een USB Type-C-kabel. (USB Type-C-kabel meegeleverd).

3. Specificaties

Modelnummer:.....**Acculine Octa 15W - art. 46365**
Batterij:.....3.7V 5.2Ah Li-ion
Opladrtij:.....4 uur
Bedrijfstijd: Laag:10uur/Midden: 5 uur/Hoog:2 uur
Lumenoutput:Laag:350lm/Midden:700 lm/Hoog:1400lm
IP-classificatie:.....IP65
LED Aantal:.....15W COB LED
Lengte:.....125mm

De batterij van deze lamp wordt beschouwd als een verbruiksartikel en het vermogen om een lading op te nemen zal na verloop van tijd afnemen. Als de batterij niet goed is opgeladen voor het eerste gebruik of regelmatig wordt geconditioneerd, zal de capaciteit afnemen. Onder deze omstandigheden zullen we de batterij niet vervangen, ongeacht of deze minder dan een jaar oud is.

OPMERKING: De lithiumbatterij lijdt niet onder het geheugeneffect en kan, wanneer volledig opgeladen, tot zes maanden worden bewaard zonder een nieuwe lading.

4. Bediening

4.1. Opladen

4.1.1. Steek de Type C USB-stekker van de USB-kabel in de oplaadpoort aan de achterkant van de lamp.

4.1.2. Steek het andere uiteinde van de USB-kabel in een 5V USB-uitgang

WAARSCHUWING! Zet de lamp **NIET** aan tijdens het opladen.

4.1.3. De batterij-indicator knippert tijdens het opladen.

4.1.4. Als de batterij volledig is opgeladen, blijft de batterij-indicator branden.

4.2. Gebruik van de lamp

4.2.1. Richt de lens weg van uw ogen, andere mensen en dieren voordat u deze inschakelt.

4.2.2. Druk eenmaal op de AAN / UIT-schakelaar voor de ECO-modus, tweemaal voor de Normale modus en een derde keer voor de modus voor volledig vermogen.

4.2.3. De lamp kan aan de handgreep worden vastgehouden of met behulp van de magneet aan elk ijzerhoudend oppervlak worden bevestigd. Wanneer het licht door de magneet wordt bevestigd, kan het 360 ° worden gedraaid voor een nauwkeurigere positionering.

BELANGRIJK: Gebruik alleen de kabel die bij het product is geleverd.



Er wordt Geen Aansprakelijkheid aanvaard voor onjuist gebruik van dit product.



Verklaring van Overeenstemming

Hierbij verklaren wij dat de LED-lamp art. 46365 voldoet aan de essentiële eisen van de LV-richtlijn 2014/35 / EU, de volledige conformiteitsverklaring kan per post worden besteld bij: **AS - Schwabe GmbH, MerkurStr. 10, 72184 Eutingen** of per e-mail op **info@as-schwabe.de**



Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de hele EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen, moet u het op een verantwoorde manier recycleren om het duurzame hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Gebruik het retour- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht om uw gebruikte apparaat te retourneren. Ze kunnen dit product gebruiken voor milieuvriendelijke recycling.

Projecteur de poche rechargeable COB LED 15W „Acculine Octa 15W“ à aimant

Français

Merci d'avoir acheté le produit Sealey. Fabriqué selon des normes élevées, ce produit, s'il est utilisé selon ces instructions, et s'il est correctement entretenu, vous permettra d'en profiter pendant de longues années sans aucun problème.



Instructions de référence

IMPORTANT: VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS. TENEZ BIEN COMPTE DES EXIGENCES OPÉRATIONNELLES SÉCURITAIRES, DES AVERTISSEMENTS AINSI QUE DES MISES EN GARDE. UTILISEZ LE PRODUIT CORRECTEMENT ET AVEC SOIN AUX FINS POUR LESQUELLES IL EST PRÉVU. EN CAS DE NON-RESPECT, CELA POURRAIT PROVOQUER DES DOMMAGES ET / OU DES BLESSURES PERSONNELLES ET ANNULERA DU COUP LA GARANTIE. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS EN SÉCURITÉ POUR UNE AUTRE UTILISATION À L'AVENIR.

1. Sécurité

1.1. Général

- Assurez-vous que la lampe est complètement chargée avant la première utilisation.
- **N'ALLUMEZ PAS** la lampe lorsqu'elle est en charge.
- **NE LA FAITES PAS** briller directement dans vos yeux, ou dans les yeux d'une autre personne ou d'un animal.
- **NE LAISSEZ PAS** les enfants utiliser la lampe.
- **NE PAS** manipuler ou déplacer la lampe pendant qu'elle est en charge.
- **N'UTILISEZ PAS** la lampe si vous pensez que la batterie, le boîtier de la lampe ou le câble sont endommagés.
- **NE laissez PAS** la batterie déchargée, rechargez-la immédiatement. Avant de stocker la lampe, rechargez complètement la batterie, par conséquent, rechargez la batterie au moins une fois tous les six mois de non-utilisation.

1.2. A propos de la sécurité de la batterie

AVERTISSEMENT! Pour réduire les risques de brûlures ou d'incendie:

- **N'essayez PAS** d'ouvrir, de démonter, de modifier ou de réparer la batterie.
- **NE PAS** écraser, percer, court-circuiter les contacts externes ni jeter au feu ou dans l'eau.
- **NE PAS** exposer à des températures supérieures à 40 ° C ou inférieures à -10 ° C.
- **NE PAS** exposer aux rayons solaires pendant longtemps.
- **NE PAS** exposer à l'humidité.
- **AVERTISSEMENT!** Ne placez pas la lampe face vers le bas pendant son utilisation.
- Remplacez la batterie uniquement par une batterie désignée pour ce produit.
- Recyclez ou jetez la batterie usée conformément aux réglementations locales.
- Si l'électrolyte des cellules entre en contact avec votre peau, lavez-vous soigneusement à l'eau et au savon. En cas de contact avec les yeux, rincez soigneusement à l'eau froide et consultez immédiatement un médecin.

2. Description

Boîtier en aluminium incroyablement résistant avec poignée robuste pouvant pivoter sur 360°. Pratiquement indestructible faisant partie de l'un des projecteurs les plus durables disponibles. Il est également équipé d'un aimant puissant, ce qui permet de le diriger simplement et facilement jusqu'à 1400 lumens de lumière. Il dispose de trois paramètres de sortie 350/700/1400 lumens. Il comprend un indicateur de niveau de batterie trois LED. Il est équipé d'une batterie Li-ion 3.7V 5.2Ah de haute qualité et se charge via un câble USB Type-C. (Câble USB Type-C inclus).

3. Spécifications

Numéro de modèle: **Acculine Octa 15W - art. 46365**

Batterie: Li-ion 3.7V 5.2Ah

Temps de charge: 4h

Temps de fonctionnement: . . . Bas: 10 h / Moyen: 5 h / Haut: 2 h

Sortie lumen: . . Basse: 350lm / Moyenne: 700lm / Haute: 1400lm

Indice IP: P65

Quantité de LED: 15W COB LED

Longueur: 125mm

La batterie installée sur cette lampe est considérée comme un article consommable et sa capacité à accepter une charge diminuera avec le temps. Si la batterie n'est pas correctement chargée avant la première utilisation ou régulièrement conservée, sa capacité diminuera. Dans ces circonstances, nous ne remplacerons pas la batterie, qu'elle ait fait moins d'un an ou pas.

REMARQUE: La batterie au lithium ne souffre pas d'effet de mémoire et une fois complètement chargée, elle peut être stockée jusqu'à six mois sans une charge supplémentaire.

4. Fonctionnement

4.1. Mise en charge

4.1.1. Insérez la fiche USB de type C du câble USB dans le port de charge à l'arrière de la lampe.

4.1.2. Branchez l'autre extrémité du câble USB dans une prise USB 5V.

AVERTISSEMENT! NE PAS allumer la lampe pendant la charge.

4.1.3. L'indicateur de batterie clignote pendant la charge.

4.1.4. Lorsque la batterie est complètement chargée, l'indicateur de batterie reste allumé.

4.2. A propos de l'utilisation de la lampe

4.2.1. Éloignez la lentille de vos yeux, ou des yeux d'autres personnes et des animaux avant de l'allumer.

4.2.2. Appuyez une fois sur l'interrupteur ON / OFF pour le mode ECO, deux fois pour le mode Normal et une troisième fois pour le mode Pleine puissance.

4.2.3. La lampe peut être maintenue par la poignée ou fixée à n'importe quelle surface ferreuse à l'aide de l'aimant. Quand la lumière est fixée par l'aimant, il peut être tourné sur 360 ° pour un positionnement plus adéquat.

IMPORTANT: Utilisez uniquement le câble fourni avec le produit.



Aucune responsabilité n'est acceptée pour une utilisation incorrecte de ce produit.



Déclaration de conformité

Par la présente, nous déclarons que la lampe à LED art. 46365 est conforme aux exigences essentielles de la directive BT 2014/35 / UE. La déclaration complète de conformité peut être commandée par voie postale auprès de: as - Schwabe GmbH, Merkurstr. 10, 72184 Eutingen ou par email à info@as-schwabe.de



Dans l'UE, ce symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Les appareils usagés contiennent des matériaux précieux pouvant être recyclés qui doivent subir une revalorisation et afin de ne pas endommager l'environnement ou la santé humaine en raison d'une élimination des déchets non contrôlée. Veuillez par conséquent éliminer les appareils usagés via les systèmes de collecte adaptés ou envoyez l'appareil à l'endroit où vous l'avez acheté en vue de son élimination. Des responsables soumettront l'appareil à une revalorisation matérielle.